



# NÁVOD K POUŽITÍ

## dobíjecí skříň pro mobilní telefony

Typové označení: **DSMT**



### Technický popis:

**Materiál tělesa:** plechový korpus s dvířky  
**Napájení:** přívodním kabelem 230 V/max. 10 A  
**Jmenovité napětí:** 230 VAC  
**Frekvence:** 50 Hz  
**Příkon:** 2300 W  
**Ochrana:** IP 20



### Parametry dobíjecí skříně:

| Technické údaje dobíjecí skříně pro mobilní telefony |          |                |            |                |         |                     |             |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Označení                                             | Přívod   | Přívodní kabel | Zdroj      | USB rozbočovač | Vidlice | Rozměr D x Š x V mm | Hmotnost kg |
| DSMT                                                 | 230V/10A | 3 m            | 2x 65W max | 2x 8x USB 2.0A | ANO     | 80 x 830 x 1155     | 35          |

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před instalací se ujistěte, že přívodní kabel a přívod nejsou poškozeny.  
Připojujte do sítě přívodní kabel pouze pokud je vypnutý.  
Při připojování vidlice do sítě a manipulaci s přívodem mějte vždy suché ruce.



#### Nebezpečí popálení

Některé části přívodu mohou být horké, nutno dbát zvýšené pozornosti.  
Zamezte kontaktu s jinými zařízeními, nevystavujte zdroji tepelného záření.



**Přečtení těchto pokynů je bezpodmínečně nutné, dodržujte pokyny a doporučení uvedená níže.**

**Nedodržení zásad bezpečného použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo smrti.**



- Seznamte se s tímto výrobkem, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto výrobku a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel výrobku byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto výrobku a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.
- Ovládací prvky udržujte v čistotě, čitelné, suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte dobíjecí skříň pro mobilní telefony pro jiný účel, než ke kterému je určena.

- Jakékoli úpravy dobíjecí skříně pro mobilní telefony nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objev-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě zařízení přestaňte používat.
- Zajistěte správnou údržbu zařízení. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Děti musí být pod dozorem zletilé osoby.
- Dobíjecí skříň na mobilní telefony je nutné připevnit vhodnými šrouby pro váš typ stěny (např. hmoždinkou 6 x 36 mm a vrutem 4,5 x 60 mm pro zděné zdi).
- Maximálně tři dobíjecí skříně je možné vzájemně propojit propojovacím kabelem. Celá sestava je pak napájena jedním přívodním kabelem, maximální odběr do 10 A. Při použití propojovacího kabelu je nutné demontovat kryt výstupního konektoru.
- Během instalace zařízení je nutné ověřit propojení ochranného uzemnění na zásuvce osobou znalou.

### **Použití:**

Dobíjecí skříně jsou určeny do společných prostorů, šaten a jim podobných prostor, kde nehrozí riziko vniku třetích osob. Tento návod je také uveden na online virtuální poradně POLAK SMART FURNITURE, na kterou se dostanete pomocí QR kódu umístěným na výrobku nebo na webové adrese [www.smfu.eu](http://www.smfu.eu)

Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití tohoto elektro příslušenství. Dobíjecí skříně jsou konstruovány pro použití v interiéru, kde je suché prostředí s ustálenou teplotou a přiměřenou vlhkostí. Chraňte zařízení před účinky vody či jiných kapalin. Nepoužívejte je ve vlhkém prostředí. Nevystavujte je tepelným zdrojům tak, aby docházelo k jejich nadměrnému zahřívání. Opravu a výměnu komponentů smí provádět pouze odborná firma nebo osoba splňující zákonné předpisy pro samostatnou práci na elektrických zařízeních.

Před každým použitím zkontrolujte stav dobíjecí skříně, poškozenou skříň nepoužívejte. Odpojte ji ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel. Kabel dobíjecí skříně používejte zcela rozvinutý (hrozí přehřátí přívodu). Dobíjecí skříně se nedotýkejte mokrou dlaní.

Doporučujeme připojit zařízení do obvodu s doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Je striktně zakázáno jakkoli zasahovat do konstrukce všech elektrických zařízení či příslušenství. Používejte je pouze v souladu s bezpečnostními pokyny. Pokud je přívodní kabel či některá součást poškozena, je nutno vyřadit zařízení z používání a sjednat nápravu. Žádný z výrobků nepoužívejte jiným způsobem, než k jakému byl určen. Po výrobku nepřejíždějte, nechodte, nestavějte na něj žádné předměty, neházejte jím apod.

### **Údržba:**

Na denní bázi se zaměřte na vizuální kontrolu neporušenosti korpusu skříně a přívodního kabelu, odstranit prach a nečistoty z povrchu zařízení, při zachování maximální bezpečnosti. Pravidelné kontroly smí provádět pouze odborná firma nebo osoba splňující zákonné předpisy pro samostatnou práci na elektrických zařízeních. Při této činnosti proveďte kontrolu stavu kabelů, dotažení svorek, případné vyčištění od prachu a nečistot. Dále kontrolujte, zda některé komponenty nenesou známky poškození či nadměrného zahřívání. Doporučujeme tyto kontroly provádět nejméně 1x ročně (nebo dle místních předpisů) po uvedení do provozu.

**Likvidace výrobku:**

Výrobek i obalový materiál obsahují součásti, které mohou po vyřazení z provozu ovlivnit životní prostředí. Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

**Záruční podmínky:**

Provozovatel je povinen dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu k používání.

Jejich nedodržení je bráno jako porušení záručních podmínek.

Záruka se nevztahuje na díly opotřeбенé běžným provozem.

**Prohlášení o shodě:**

Prohlášení o shodě naleznete v příloze - Prohlášení o shodě.

**Výrobce:**

**POLAK CZ s.r.o.**

Opatov 348, 56912 Opatov

Česká Republika

IČO: 27505880



**SMART  
FURNITURE**

[www.smfu.eu](http://www.smfu.eu)



## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 4

Výrobce: **POLAK CZ s.r.o.**  
**Opatov 348**  
**569 12 Opatov**  
**Česká republika**  
**IČO: 27505880**

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost zaměstnance.**

Předmět: **Dobíjecí skříň pro mobilní telefony**

Typ / varianta: **20DSMT, 20DSMTCZ, 20DSMTEU, 20DSMTPL, 20DSMTHU**

Předmět prohlášení:  **POLAK CZ s.r.o.**  
**typ: D S M T**  
**10A, 230V - max 2300W**  
**50 Hz**

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

**Směrnice 2014/35/EU (NV 118/2016 Sb.)**

**Směrnice 2014/30/EU (NV 117/2016 Sb.)**

**Směrnice 2011/65/EU (NV 481/2012 Sb.)**

Použité normy: **ČSN EN 62368-1**  
**ČSN EN 61000-6-3**  
**ČSN EN 61000-6-1**

V Opatově dne 17. 3. 2020

Jméno/funkce: Ing. Petr Cimburek / jednatel

Podpis: .....