



GEBRAUCHSANLEITUNG

Ladeschrank für Mobiltelefone

Typenbezeichnung: **DSMT**



Technische Beschreibung:

Werkstoff des Körpers: Blechkörper mit Tür

Speisung: mit Anschlusskabel 230 V/max. 10 A

Nennspannung: 230 VAC

Frequenz: 50 Hz

Anschlusswert: 2300 W

Schutzart: IP 20



Parameter der Ladeschränke:

Technische Angaben des Ladeschranks für Mobiltelefone							
Kennzeichnung	Zuleitung	Anschlusskabel	Quelle	USB Abzweigstück	Stecker	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
DSMT	230V/10A	3 m	2x 65W max	2x 8x USB 2.0A	ANO	80 x 830 x 1155	35

SICHERHEITSHINWEISE



Gefahr eines Stromunfalls

Überzeugen Sie sich vor der Installation, dass das Anschlusskabel und der Anschluss nicht beschädigt sind. Schließen Sie das Anschlusskabel an das Netz nur im Falle an, dass es abgeschaltet ist. Achten Sie beim Anschließen des Steckers an das Netz und bei der Handhabung der Zuleitung stets darauf, dass Sie trockene Hände haben.



Verbrennungsgefahr

Bestimmte Teile der Zuleitung können heiß sein, es ist erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen. Verhindern Sie den Kontakt mit anderen Einrichtungen, keinen Wärmestrahlungsquellen aussetzen.



Es ist unbedingt nötig, diese Anweisung zu lesen und die nachstehend angeführten Anweisungen und Empfehlungen einzuhalten. Nichteinhaltung der Grundsätze der sicheren Benutzung kann zu einem Stromunfall, Brand bzw. einem tödlichen Unfall führen.



- Machen Sie sich mit diesem Produkt, mit dessen Betätigung, mit den Elementen dieses Produkts und möglichen Risiken in Verbindung mit dessen fehlerhafter Benutzung vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer des Produkts sorgfältig mit dessen Betätigung, Betrieb, mit den Elementen dieses Produkts und mit möglichen Gefahren, die sich aus dessen Benutzung ergeben, vertraut gemacht wird.
- Achten Sie stets auf die an den Schildern angeführten Sicherheitsanweisungen. Beseitigen und beschädigen Sie diese Schilder nicht.

- Halten Sie die Betätigungselemente sauber, lesbar, trocken und frei von Öl- und Fettspuren.
- Benutzen Sie den Ladeschrank für Mobiltelefone nicht zu einem anderen Zweck, als er bestimmt ist.
- Beliebige Anpassungen des Ladeschranks für Mobiltelefone sind untersagt. BENUTZEN sie den Schrank NICHT im Falle, dass er verbogen, gesprungen ist bzw. eine sonstige Beschädigung aufweist.
- Führen Sie nie Wartung der Einrichtung während des Betriebs durch.
- Hören Sie sofort auf die Einrichtung zu benutzen, falls sie ein ungewöhnliches Geräusch bzw. eine andere ungewöhnliche Erscheinung feststellen.
- Sichern Sie ordnungsmäßige Wartung der Einrichtung. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob sie nicht beschädigt ist.
- Verwenden Sie bei der Wartung und bei Reparaturen nur Originalersatzteile.
- Verwendung der vom Lieferanten nicht empfohlenen Einrichtungen kann Verletzungen zur Folge haben.
- Überspannen Sie nicht Ihre Kräfte, benutzen Sie stets beide Hände.
- Arbeiten Sie mit der Einrichtung nicht unter dem Einfluss von Alkohol und Suchtmitteln.
- Arbeiten Sie mit der Einrichtung nicht, falls Sie an Schwindel-, Schwäche- bzw. Ohnmachtsanfällen leiden.
- Kinder müssen unter der Aufsicht einer erwachsenen Person stehen.
- Der Ladeschrank für Mobiltelefone ist mit geeigneten Schrauben für Ihren Typ der Wand zu befestigen (z. B. mit Dübeln 6 x 36 mm und Schrauben 4,5 x 60 mm für gemauerte Wände).
- Mit einem (1) Verbindungskabel können höchsten drei Ladeschränke gegenseitig verbunden werden. Der ganze Zusammenbau wird anschließend mit einem (1) Anschlusskabel, max. Stromabnahme bis 10 A, versorgt. Bei der Benutzung des Verbindungskabels ist die Abdeckung des Ausgangssteckers abzunehmen.
- Bei der Installation der Einrichtung ist die Durchschaltung der Schutzerdung in der Steckdose von einer sachkundigen Person überprüfen zu lassen.

Verwendung:

Ladeschränke sind für Gemeinschaftsräume, Umkleideräume und ähnliche Räume bestimmt, bei denen kein Risiko des Eindringens Dritter besteht. Diese Anleitung ist auch unter der Online Beratungsstelle POLAK SMART FURNITURE vorhanden, zu der Sie mittels des am Produkt bzw. an der Webadresse www.smfu.eu befindlichen QR-Codes gelangen.

Halten Sie stets die im Land der Benutzung dieses Elektro-Zubehörs gültigen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Normen ein. Die Ladeschränke sind für den Einsatz im Innenbereich bestimmt, in trockener Umgebung mit stabiler Temperatur und angemessener Feuchtigkeit. Schützen Sie die Einrichtung vor den Einwirkungen von Wasser ggf. anderen Flüssigkeiten. Nicht in feuchter Umgebung benutzen. Keinen Wärmequellen aussetzen, dass sich die Schränke nicht übermäßig erhitzen. Instandsetzungen und Austausch der Komponenten darf nur eine Fachfirma bzw. eine Person durchführen, die gesetzliche Vorschriften für selbstständige Arbeit an elektrischen Einrichtungen erfüllt.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Ladeschranks, benutzen Sie keinen beschädigten Ladeschrank. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose, indem Sie es am Stecker und nicht am Kabel halten. Benutzen Sie das Kabel des Ladeschranks stets in ganz abgerolltem Zustand (andernfalls droht eine Überhitzung der Zuleitung). Berühren Sie den Ladeschrank nicht mit der nassen Hand.

Wir empfehlen, die Einrichtung an einen Kreis mit zusätzlichem Schutz mit einem Fehlerstromschutzschalter mit residualem Ansprechstrom 30 mA anzuschließen. Es ist streng verboten, beliebig in die Konstruktion sämtlicher elektrischer Einrichtungen ggf. des Zubehörs einzugreifen. Benutzen Sie sie lediglich in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanweisungen. Ist das Anschlusskabel ggf. dessen beliebiger Teil beschädigt, ist die Einrichtung auszusondern und Abhilfe zu schaffen. Benutzen Sie keins der Produkte auf eine andere Art, als für die sie bestimmt sind. Überfahren Sie das Produkt nicht, treten Sie nicht auf das Produkt, stellen Sie auf das Produkt keine Gegenstände, werfen Sie das Produkt nicht herum u. ä.

Wartung:

Führen Sie auf täglicher Basis eine Sichtkontrolle der Unversehrtheit des Schrankgestells und des Anschlusskabels durch, beseitigen Sie von der Oberfläche Staub und Schmutz, sorgen Sie dabei für maximale Sicherheit. Regelmäßige Kontrollen darf nur eine Fachfirma bzw. eine Person durchführen, die gesetzliche Vorschriften für selbstständige Arbeit an elektrischen Einrichtungen erfüllt. Führen Sie bei dieser Tätigkeit eine Kontrolle des Zustands der Kabel, festen Sitzes der Klemmen durch, reinigen Sie den Schrank gegebenenfalls von Staub und Schmutz. Überprüfen Sie weiter, ob bestimmte Komponenten nicht Anzeichen der Beschädigung ggf. übermäßige Erwärmung tragen. Wir empfehlen, diese Kontrollen mindestens 1x jährlich (bzw. gemäß den örtlichen Vorschriften) nach der Inbetriebnahme durchzuführen.

Entsorgung des Produkts:

Das Produkt sowie das Verpackungsmaterial enthalten Bestandteile, die nach der Außerbetriebnahme die Umwelt beeinträchtigen können. Nach dem Ablauf der Haltbarkeit des Produkts ist bei der Entsorgung des angefallenen Abfalls in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung vorzugehen. Das Produkt besteht aus Metall- und Kunststoffteilen, die nach dem Sortieren selbstständig verwertbar sind.

Garantiebedingungen:

Der Betreiber hat die in dieser Gebrauchsanleitung angeführten Anweisungen einzuhalten. Deren Nichteinhaltung wird als Verletzung der Garantiebedingungen betrachtet. Die Garantie bezieht sich nicht auf Teile, die durch den gängigen Betrieb abgenutzt wurden.

Konformitätserklärung:

Die Konformitätserklärung entnehmen Sie der Anlage - Konformitätserklärung.

Hersteller:



POLAK CZ s.r.o.
Opatov 348, 56912 Opatov
Tschechische Republik
ID: 27505880





EU KONFORMITÄTSERLÄRUNG Nr. 4

Hersteller: **POLAK CZ s.r.o.**
Opatov 348
569 12 Opatov
Tschechische Republik
ID: 27505880

Diese Konformitätserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Gegenstand: **Ladeschrank für Mobiltelefone**

Typ / Variante: **20DSMT, 20DSMT CZ, 20DSMT EU, 20DSMT PL, 20DSMT HU**

Gegenstand
der Erklärung:  **POLAK CZ s.r.o.**
typ. D S M T
10A 230V - max 2300 W
50 Hz

Der oben beschriebene Gegenstand ist mit den einschlägigen harmonisierten Rechtsvorschriften der Europäischen Union konform:

Richtlinie 2014/35/EU (NV 118/2016 Slg.)

Richtlinie 2014/30/EU (NV 117/2016 Slg.)

Richtlinie 2011/65/EU (NV 481/2012 Slg.)

Herangezogene Normen: **ČSN EN 62368-1**
ČSN EN 61000-6-3
ČSN EN 61000-6-1

In Opatov, den 17.03.2020

Name / Funktion: Ing. Petr Cimburek / Geschäftsführer

Unterschrift: